

LED ヘッドライト 取扱説明書

単3電池で使用

市販の単3電池がご利用いただけます。
電池ボックス内の単3電池用ケースをご利用ください。



充電電池で使用

単3電池用ケースを取り外し、本体に18650リチウムイオン電池(別売り)を挿入します。付属品のUSBケーブルで充電してください。ケーブルの端子はヘッドライト本体の電池ボックス下部に差し込み、USBコネクタはPCやACアダプタに接続します。

【ACアダプタでの充電について】

ACアダプタと充電ケーブル(microUSB)を接続してください。
出力《5V1A》の環境で充電を行ってください。定額値を超えた電源を使用すると、発熱、発火、破裂、故障や怪我の原因となります。
※ACアダプタは付属しません。別途ご用意ください。

【充電中のインジケータ表示】


点滅 充電中 4つ点灯 充電完了

- フル充電にかかる時間は約5~7時間ですが、使用環境により変動します。予めご了承ください。
- 充電電池には保護回路が内蔵されていますが、故障を避ける為、より安全にご利用頂く為に、充電が完了したら速やかに充電コードを抜いてください。

点灯方法

【通常の点灯・消灯】

電源ボタンを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。ボタンを押す毎に点灯モードが変更されます。



【センシングモード】

手をかざしてライトをON/OFFできます。電源ボタンを長押しすることで『待機状態』となり、センサー部に手をかざす度にON/OFFとなります。『待機状態』を終了する場合は電源ボタンを押します。

※センサーモード『待機状態』の間でも電池を消耗します。使用が終われば速やかに終了してください。



ズーム&ワイド

本体を両手で持って伸縮することでズーム可能



製品仕様	
本体サイズ	ヘッド部直径37mm / ライト本体長さ35mm
重量	170g / 260g (電池なし / 電池込)
搭載LED	CREE XM-L2
明るさ	最大5000LM
使用電池	・リチウムイオン充電電池18650型×2本(別売り) ・単3アルカリ電池×3本(別途ご用意ください)
充電時間	5~7時間(5V1A) ※充電機器や環境により異なります
連続点灯時間(18650充電電池)	・強モード: 6時間 / 弱モード: 8時間
(乾電池)	・強モード: 8時間 / 弱モード: 18時間
付属品	本体 / 箱 / 簡易マニュアル (付属品は販売店によって異なります)

安全上の注意 / 使用上の注意

- 【注意!】
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - 電池は+の方向を正しく入れてください。
 - 使い切った電池は本体から取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 新旧異種の電池を使用しないでください。
 - 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - 直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所で使用や保管をしないでください。(発熱、発火、破裂の原因)
 - 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
 - 落下や衝撃など強いショックを与えないでください。
 - 非常に明るいため、ライトを直視したりしないでください。
- 【警告!】
- 万が一、電池の液が目に入った時は、失明などの恐れがあるので、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
 - 光を直接目に当てないでください。

●ユーザー登録のお願い

弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
様々なキャンペーンや最新情報を、会員様に優先案内いたします。ぜひ、ご登録ください!
(割引クーポン配布 / 新商品無償モニター / 極秘セール情報、など...)



品質保証書	
保証期間は購入から90日まで	
購入者名	
郵便番号	
住所	
電話番号	
購入サイト	
購入日	年 月 日
注文番号	

- 【保証内容】
- 保証対象は本体のみとなります。付属品や梱包箱は保証対象外となります。
 - 修理不可の場合は、弊社の判断により製品本体を交換させて頂くことがあります。
- 【保証範囲】
- 自然故障の範囲内が保証対象となります。水濡れ・破損・分解や改造など不適切な使用に起因する故障は、期間内であっても保証対象外となります。
 - 保証書の提示がない場合は適用できません。

N-FORCE

HPアドレス <https://n-force.co.jp>
メールアドレス info@n-force.co.jp

販売元 株式会社CORVETTE
〒649-4115 和歌山県東牟婁郡串本町古座1035-39